


## DS-PK1-E-WE

### Funk Bedienteil

Das Funk Bedienteil erleichtert die abgesetzte Steuerung der AX PRO Einbruchmeldeanlage. Bei Ereignis wie z.B. Alarm erfolgt eine optische und akustische Alarmierung.

#### Features

- Bidirektionale Kommunikation
- 128 Bit-AES Verschlüsselung
- Scharf- / Unscharfschalten, Alarm bestätigen
- LED zeigt die programmierte Zone an
- Per Tastendruck Feuer, Überfall-, Notrufalarm auslösen, stiller und akustischer Alarme wählbar
- Ausgangssteuerung
- Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Batterie einfach austauschbar
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung



#### Verfügbare Modelle

DS-PK1-E-WE



## Spezifikationen

Modell		DS-PK1-E-WE
Funk	Frequenz	868 MHz
	Modulierung	2GFSK
	Reichweite (Freifeld)	1.200 m
Schnittstelle und Komponente	Sabotagekontakt	Vorder- und Rückseite
	Ein- / Ausschalter	√
	Akustischer Signalgeber	√
	Anzeige	Fehler (orange), Einlernmodus (rot/grün), Scharfschaltung (blau), Unscharfschaltung (grün) und Alarm (rot)
	Hintergrundbeleuchtung	Weiß
	Schlüssel	Zifferntasten: 0 bis 9 Funktionstasten: *, #, Scharfschalten, Unscharfschalten
Anwendung und Protokoll	Protokolle	2-Wege Funk-Technologie (bidirektional)
Elektrische Eigenschaften	Stromverbrauch	1,5 V Gleichstrom, <180 uA
	Batterietyp	4x AA-Batterien
	Batterielebensdauer	Standby-Zeit von mehr als zwei Jahren
Sonstiges	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
	Farbe	Weiß
	Montageort	Wand
	Abmessungen (B x H x T)	140 x 86 x 22 mm (5,50" x 3,38" x 0,87")
	Gewicht	Ohne Batterien: 151 g – Inklusive Batterien 243 g



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com